

Dialplan wijzigen Siemens SX762

Login via op het ip adres van de modem (standaard 192.168.2.1) met ssh (met bijvoorbeeld putty) met als username administrator en het wachtwoord wat u ook voor de webinterface gebruikt (standaard admin).

Voor meer informatie over het gebruik van putty:

<http://www.electrictoolbox.com/article/applications/ssh-putty/>

Voer vervolgens onderstaande commando's uit:

```
set Services.VoiceService.1.V_Internal.DiallingProfile.1.ExternDigitMap = (x.Tlx.#|*21*|  
#21#|#61*|#61#|#67*|#67#|#77#|#43#|#43#|#26#|#26#|#31#|#51#|#51#|#52#|#52#|#**|#99*|  
*0[0-6]x.#|#0[0-6]x.Tl*0[0-6]*#[0123456789*#].Tl*#[0123456789*#].Tl*0[0-6]**x.#|  
*0[0-6]**x.Tl*00#|#00T)
```

```
set Services.VoiceService.1.V_Internal.DiallingProfile.2.ExternDigitMap = (x.Tlx.#|*21*|  
#21#|#61*|#61#|#67*|#67#|#77#|#43#|#43#|#26#|#26#|#31#|#51#|#51#|#52#|#52#|#**|#99*|  
*0[0-6]x.#|#0[0-6]x.Tl*0[0-6]*#[0123456789*#].Tl*#[0123456789*#].Tl*0[0-6]**x.#|  
*0[0-6]**x.Tl*00#|#00T)
```

```
commit
```

```
save
```

Het dialplan zou nu goed moeten werken.